

CLCG-1 高级电喇叭测试仪

一、用途特点



该仪器主要用于 6V 或 12V 摩托车喇叭和轻型汽车电喇叭的生产调试和质量检验等。它采用单片机控制，集电喇叭电源、频率测量、供电电流指示及寿命测试等多种功能于一体。可靠性高、功能多、测频速度快而准确、生产效率高，并且三组电喇叭供电电源具有过热、过流保护功能，切断负载后自动恢复，使用极为方便。

二、主要技术特性

- ☐ 直流稳压电源部分
 - 组数：高、中、低 3 组输出，独立可调。
 - 电压范围：4~15V，用面板指针式电压表指示。
 - 工作电流：0~4A，用面板指针式电流表指示。
- ☐ 频率测试部分
 - 测频范围：100~999Hz。
 - 精度： $\pm 0.5\% \pm 1$ 个字。
 - 测量时间： ≤ 0.5 秒。
- ☐ 寿命测试部分：
 - 同时测试喇叭数：3 只（寿命测试次数分别计数）。
 - 最大寿命测试次数计数：99,999 次。
 - 最大寿命测试时间： ≤ 100 小时
- ☐ 电源电压：220V $\pm 10\%$ 50Hz $\pm$ Hz。
- ☐ 喇叭隔音箱（选件）：可同时放置三个喇叭进行寿命测试。
- ☐ 工作环境：温度 0℃~+45℃，相对湿度 $< 85\%$ 。
- ☐ 电喇叭测试仪外形尺寸：430 mm $\times$ 780 mm $\times$ 345mm。

三、订货说明

1. 用户订货时按双方签订的技术协议要求执行。
2. 用户订货时须提供所测每种电喇叭 10 只，并提供测试要求。

单位：重庆奔腾数控技术研究所
地址：重庆市九龙坡区石杨路 21 号金华大厦 A11-4
单位：重庆万马物探仪器有限公司
地址：重庆市石桥铺渝州路 50 号孵化大楼 A7-9
邮编：400039

销售电话：(023) 68607324 68613219 68607644
(023) 89089481 89089486 61587258

传真电话：(023) 89089485

技术服务：(023) 89086223 89086011 转 801 802 803

开户银行：工行重庆高科技支行 帐号：3100020409006721148

网址：<http://www.cqbtsk.com.cn>

销售 Email: sales@cqbtsk.com.cn

技术 Email: support@cqbtsk.com.cn